

HCVR5432L-S2

2Megapixel 1080P Water-proof IR HDCVI Mini Dome Kamera



Genel Özellikler

- » Tribrid: Tek Kanal Analog/HDCVI/IP Video girişı desteęi
- » H.264 dual-stream video Sıkıştırma
- » HCVR5424/5432L-S2: Tüm Kanallar 720P realtime kaydet
- » 2 HDMI/VGA/BNC Eş Zamanlı Video Çıkışı
- » 16 Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayuz & Akıllı Arama
- » ONVIF Version 2.4
- » Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- » 16TB a kadar 4 SATA HDDs desteęi, 1 eSATA, 3 USB2.0
- » Çoklu Network Gözetim: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

HCVR5432L-S2

Teknik Özellikler

Model	HCVR5432L-S2
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	32 kanal, BNC
Standart Analog	PAL
Standard HDCVI	1080P/720P HDCVI Kamera
Standard IP	Tüm kanal1080P/720P IP Kamera desteği
strong>Ses	
Giriş	4 Kanal BNC
Çıkış	1 Kanal BNC
İki Yönlü Konuşma	1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Ekran Bölünümü	1/4/8/9/16/25/36
Özel Alan Maskeleyme	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Video&Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Ana Akım Kayıt Oranı	1080P(1~15fps)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps)
Ekstra Akım Kayıt Oranı	CIF/QCIF(1~25/30fps) ,D1
Bit Oranı	48~4096Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Girişi	16 Kanal
Röle Çıkışı	6 kanal
Oynatma & Yedekleme	
Senkronize Oynatma	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)
Oynatma Fonksiyonları	Oynatma, Dondurma, Durdurma, Geri Sarma, Hızlı Oynatma, Yavaş Oynatma,
	Sonraki Bölüm, Önceki Bölüm, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran,
	Tekrar, Rastgele, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü/eSATA Device/Dahili SATA burner/Network
Network	
Ethernet	RJ-45 girişi (10/100/1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P

HCVR5432L-S2

Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	4 SATA ports(4 HDDs ya da 3HDDs+1 CD/DVD-RW), 16TB a kadar
Harici HDD	1 eSATA port
Yardımcı Arayüz	
USB	3 Giriş (İkisi Arkada), USB2.0
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için 1 Giriş
RS-485	PTZ Kontrolü için 1 Giriş,Keyboard Kontrolü için 1 Giriş
Genel	
Güç	AC 100~240 V, 50/60 Hz
Güç Tüketimi	40W (HDD Hariç)
Çalışma Ortamı	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	1,5U, 440mm × 416mm x 68mm
Ağırlık	6kg (HDD Hariç)