

HCVR5832S-S2

32 Kanal Tribrid 720P-Pro 2U HDCVI DVR



Genel Özellikler

- » Tribrid: Tek Kanal Analog/HDCVI/IP Video girişı desteęi
- » 1 HDMI / VGA / TV EşZamanlı Video Çıkışı, 1 HDMI Ekçıkışı
- » H.264 dual-stream video Sıkıştırma
- » HCVR5424/5432L-S2: Tüm Kanallar 720P realtime kaydet
- » 2 HDMI/VGA/BNC Eş Zamanlı Video Çıkışı
- » 16 Kanalları Senkronize Oynatma, GRID Arayuz & Akıllı Arama
- » Diğer IP Kameralarla uyumluluk: DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, HONEYWELL, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, vb Videosec, Vivotek ve
- » Dahua PTZ Dome Kamerası ile 3D Akıllı Konumlandırma
- » 32TB a kadar 8SATA HDDs desteęi, 1 eSATA, 4 USB2.0
- » Çoklu Network Gözetim: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS

HCVR5832S-S2

Teknik Özellikler

Model		
HCVR5832S-S2		Sistem
Ana İşlemci		
Gömülü İşlemci		Çalışma Sistemi
Gömülü LINUX		Video
Input		
32 kanal, BNC		Analog
PAL		Standard
HDCVI	1080P/720P HDCVI Kamera	
IP	Tüm kanal1080P/720P IP Kamera desteği	
Ses		
Giriş		
14 Kanal BNC		Çıkış
1 Kanal BNC		İki Yönlü Konuşma
1 Kanaldan Ses Giriş/Çıkışını Tekrar Kullanma		Görüntüleme
Arayüz		
2 HDMI, 1 VGA, 1 TV		Çözünürlük
1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768,		Ekran Bölünümü
1/4/8/9/16/25/36		Özel Alan Maskeleme
4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)		OSD
Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme		Kayıt
Video&Ses Sıkıştırma		
H.264 / G.711		Çözünürlük
1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/960H(960×576/960×480)/D1/4CIF(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120)		Kayıt Oranı
Ana Akım	1080P(1~15fps)/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps)	
Ekstra Akım	CIF/QCIF(1~25/30fps) ,D1	
Bit Oranı		
48~4096Kb/s		Kayıt Modu
Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma		Kayıt Aralığı
1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.		Video Algılama & Alarm
Tetikleyici Olaylar		
Kayıt Etme, PTZ, Tur, Video Push, E-mail, FTP, Spot, Buzzer & Ekran İpuçları		Video Algılama
Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran		Alarm Girişi
16 Kanal		Röle Çıkışı
6 kanal		Oynatma & Yedekleme
Senkronize Oynatma		
1/4/8/16		Arama Modu
Zaman/Tarih, MD & Tam Arama (Saniyesinde)		Oynatma Fonksiyonları
Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom		Yedekleme Modu
USB Sürücü/eSATA Device/Dahili SATA burner/Network		Network
Ethernet		
RJ-45 girişi (10/100/1000M)		Network Fonksiyonları
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P		Maks. Kullanıcı Erişimi

HCVR5832S-S2

128 Kullanıcı	Akıllı Telefon
iPhone, iPad, Android, Windows Phone	Depolama
Dahili HDD	
8 SATA ports(8 HDDs ya da 6HDDs+1 CD/DVD-RW), 32TB a kadar	Harici HDD
1 eSATA port	Yardımcı Arayüz
USB	
3 Bağlantı Noktası Girişi (İkisi Arkada), USB2.0	RS-232
PC İletişimi ve Klavye için 1 Port	RS-485
PTZ Kontrolü için 1 port RS485, Klavye 1 port RS422	Genel
Güç	
AC 100~240 V, 50/60 Hz	Güç Tüketimi
40W (HDD Hariç)	Çalışma Ortamı
-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa	Boyutlar
1.5U, 440mm x 416mm x 68mm	Ağırlık